



Axing SPU 58-05 Multiprzełącznik SAT 8-portowy aktywny z zasilaczem

Indeks: **678477** Producent: **AXING** Kod producenta: **SPU 58-05**

Cena: **444.00 zł**

Opis

Axing SPU 58-05 multiprzełącznik 5 w 8, SAT aktywny, quad-kompatybilny (zasilacz impulsowy)

Producent: Axing

Axing SPU 58-05 to zaawansowany multiprzełącznik satelitarny, idealny do podłączenia do Quattro lub Quad-LNB. Zasilany z sieci, obsługuje aż 8 uczestników, zapewniając wysoką jakość sygnału i kompatybilność z różnymi urządzeniami. Dzięki aktywnemu wzmacniaczowi SAT, tłumieniu przyłącza 6–10 dB i wbudowanemu zasilaczowi, ten produkt gwarantuje stabilność i niezawodność w odbiorze sygnału.

Multiprzełącznik Axing SPU 58-05 jest odpowiedni do użytku zarówno naziemnego, jak i satelitarnego, umożliwiając zasilanie Internetu, telewizji kablowej oraz sygnałów antenowych. Dzięki zaciskowi uziemiającemu i wsparciu dla konwertera LNB, ten produkt jest wszechstronny i łatwy w instalacji. W komplecie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do szybkiego i skutecznego połączenia.

Ten multiprzełącznik satelitarny marki Axing to doskonały wybór dla każdego, kto poszukuje stabilnego i wydajnego rozwiązania do dystrybucji sygnału satelitarnego. Zaprojektowany z myślą o minimalizacji zakłóceń i zapewnieniu niezawodnego odbioru, SPU 58-05 sprawdzi się zarówno w domu, jak i w biurze. Niezawodność i wysoka jakość sygnału gwarantowane!

- Multiprzełącznik satelitarny do podłączenia do Quattro lub Quad-LNB zasila 8 uczestników
- Naziemne pasywne i nadające się do kanałów zwrotnych, odpowiednie do zasilania Internetu/telewizji kablowej lub sygnałów antenowych
- Sat aktywny, tłumienie przyłącza 6...10 dB
- Z zaciskiem uziemiającym i wbudowanym zasilaczem sieciowym zasila również konwerter LNB (pobór mocy wraz z typem LNB. 8 W)
- Zakres dostawy: Multiprzełącznik
- **waga przedmiotu:** 0.6 kilograms
- **punkt znaku wypunktowania:** Multiprzełącznik satelitarny do podłączenia do Quattro lub Quad-LNB zasila 8 uczestników, Naziemne pasywne i nadające się do kanałów zwrotnych, odpowiednie do zasilania Internetu/telewizji kablowej lub sygnałów antenowych, Sat aktywny, tłumienie przyłącza 6...10 dB, Z zaciskiem uziemiającym i wbudowanym zasilaczem sieciowym zasila również konwerter LNB (pobór mocy wraz z typem LNB. 8 W), Zakres dostawy: Multiprzełącznik
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **typ złącza:** współosiowy

- **marka:** Axing
- **płeć łącznika:** Żeńskie-żeńskie
- **poziom opakowania:** unit
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** SPU 58-05
- **styl:** 8 uczestników
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.775 kilograms
- **producent:** Axing
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4052921402827, 7611682130591, 07611682130591
- **zalecane węzły przeglądania:** 20657432031, 20788774031, 20788534031
- **numer modelu:** SPU 58-05
- **nazwa przedmiotu:** Axing SPU 58-05 multiprzelącznik 5 w 8, SAT aktywny, quad-kompatybilny (zasilacz impulsowy)
- **data premiery:** 2019-10-04T00:00:01Z
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-11-06T08:41:10.681Z
- **kompatybilne urządzenia:** Wzmacniacz
- **liczba portów:** 8

Parametry

Liczba portów	8
Typ zasilania	Impulsowy
Tłumienie przyłącza	6-10 dB
Waga produktu	0.6 kg
Kompatybilność z LNB	Quattro, Quad
Zacisk uziemiający	Tak

Zdjęcia

